

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ


**NOIR AUDIO
ULTRA**

ИНСТРУКЦИЯ




ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за выбор нашего продукта. Эта модель представляет собой интеллектуальный беспроводной микрофон, обеспечивающий запись на профессиональном уровне. Подключай и работай, дополнительных приложений не требуется. Многоцелевое использование: для прямой онлайн трансляции, съемки видеоблогов, прямых интервью, записи, видеообучения и других случаев. Этот продукт состоит из трех частей: двух микрофонов-передатчиков (или одного, в зависимости от модели) и приемника сигнала.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




- 1 Встроенный микрофон
- 2 Включатель
- 3 Световой индикатор
- 4 Клипса
- 5 Порт зарядки и мониторинга
- 6 Коннектор телефона (Type-C или Lighting)
- 7 Контроль громкости
- 8 Шумоподавление
- 9 Реверберация
- 10 Type-C или Lighting порт

Примечание: Некоторые модели Android требуют установки дополнительной программы. Например «Cinema FV 5»

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нажмите кнопку включения на панели микрофона. Когда загорится зеленый свет, это означает что устройство включено.



ФУНКЦИОНАЛ

ПЕРЕДАТЧИК TX

Функция	Как использовать	Индикатор света
Включить	Нажмите и удерживайте включатель в течении 3 сек	Горит зеленый свет
Выключение	Нажмите и удерживайте включатель в течении 3 сек	Свет не горит
Сопряжение	Автоматическое	Зеленый медленно мигает
Сопряжен		Горит зеленый свет
Подавление шума	Одно короткое нажатие, выключение шумодава	Горит красным когда включен, Не горит красным когда выключен
Отключение звука	Краткое нажатие один раз чтобы включить или выключить	Зеленый свет быстро мигает когда отключен звук.
Реверберация	Короткое нажатие один раз чтобы включить или выключить	Мигнет 3 раза когда включен, Мигнет 2 раза когда выключен
Предупреждение низкого заряда батареи	Включенное состояние	Зеленый свет, 5 секунд, две вспышки
Зарядка	Зарядка с помощью кабеля	Красный свет всегда включен, когда заряжен свет выключен.
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение через 3 минуты	Индикатор выключен

ПРИЕМНИК RX

Функция	Как использовать	Индикатор света
Включение	Подключите устройство	Свет горит
Выключение	Отсоедините устройство	Свет не горит
Сопряжение	/	Свет медленно мигает
Сопряжен	/	Горит свет